



- premere il pulsante SET/↩ con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard senza memorizzare.

Sens. pioggia (Regolazione sensibilità sensore pioggia)

(per versioni/mercati, dove previsto)

Questa funzione consente di regolare (su 4 livelli) la sensibilità del sensore pioggia.



Per impostare il livello di sensibilità desiderato procedere come segue:

- premere il pulsante SET/↩ con pressione breve, il display visualizza in modo lampeggiante il "livello" della sensibilità precedentemente impostato;
- premere il pulsante  ▲ oppure  ▼ per effettuare la regolazione;
- premere il pulsante SET/↩ con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard senza memorizzare.

Attivazione/Dati tripB (Abilitazione Trip B)

Questa funzione consente di attivare (On) oppure disattivare (Off) la visualizzazione del Trip B (trip parziale). Per ulteriori informazioni vedere paragrafo "Trip computer".







Per l'attivazione/disattivazione procedere come segue:



- premere il pulsante SET/↩ con pressione breve, il display visualizza in modo lampeggiante "On" oppure "Off" in funzione di quanto precedentemente impostato;
- premere il pulsante  ▲ oppure  ▼ per effettuare la scelta;
- premere il pulsante SET/↩ con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard senza memorizzare.

Regola ora (Regolazione orologio)

Questa funzione consente la regolazione dell'orologio passando attraverso due sottomenu: "Ora" e "Formato".

Per effettuare la regolazione procedere come segue:

- premere il pulsante SET/↩ con pressione breve, il display visualizza i due sottomenu "Ora" e "Formato";
- premere il pulsante  ▲ oppure  ▼ per spostarsi tra i due sottomenu;
- una volta selezionato il sottomenu che si vuole modificare, premere il pulsante con pressione breve SET/↩
- nel caso in cui si entra nel sottomenu "Ora": premendo il pulsante SET/↩ con pressione breve, il display visualizza in modo lampeggiante le "ore";
- premere il pulsante  ▲ oppure  ▼ per effettuare la regolazione;
- premendo il pulsante SET/↩ con pressione breve il display visualizza in modo lampeggiante i "minuti";
- premere il pulsante  ▲ oppure  ▼ per effettuare la regolazione.

AVVERTENZA Ogni pressione sui pulsanti  ▲ oppure  ▼ determina l'aumento o il decremento di una unità. Mantenendo premuto il pulsante ne deriva l'aumento/decremento veloce automatico. Quando si è vicini al valore desiderato, completare la regolazione con singole pressioni.